

Replaces / Remplace S2700AB0501BP R0

Circuit Breaker Handle Padlock Attachments Accessoires de cadenassage de manette de

Class Classe	Type Type
2700	60100, 60400, 60800, SL800, SL1200, QED

Retain for future use. / À conserver pour usage ultérieur.

INTRODUCTION

This data bulletin contains cross-references between the circuit breaker types that may be used in this type of switchboard and the padlock kit part numbers. The installation and operating instructions for each circuit breaker handle padlock attachment kit should be found with each kit.

SAFETY PRECAUTIONS

INTRODUCTION

Ces directives d'utilisation contiennent des références croisées entre les types de disjoncteurs qui peuvent être utilisés dans ce type de panneau de commutation et les numéros de pièces des kits de cadenassage.

Les directives d'installation et de fonctionnement pour chaque kit d'accessoires de cadenassage de manette de disjoncteur doivent se trouver avec chaque kit.

MESURES DE SÉCURITÉ

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel in accordance with National and Local Electrical Codes.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC

- Portez un équipement de protection personnelle (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E.
- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié conformément au Code national de l'électricité (NEC; É.-U.) et aux codes locaux électriques.
- Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l'appareil sous tension.

Si ces directives ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

HANDLE PADLOCK ATTACHMENT

Use the appropriate Handle Padlock Attachment kit listed below to lock the circuit breaker handle in the **OFF** position.

ACCESSOIRE DE CADENASSAGE DE MANETTE

Utiliser l'accessoire de cadenassage de manette approprié indiqué ci-dessous pour verrouiller la manette en position d'arrêt (O).

Circuit Breaker Catalogue Designation / Désignation de catalogue du disjoncteur	Poles / Pôles	Handle Padlock Attachment / Accessoire de cadenassage de manette
QO	1 2, 3 2 3	QO1PA, QO-AS, QOB-AS, QO1HPL, QOU1PL, QOM1PA, QO1PAF, QOU1PAFLA, QOGF1PAF, QO1PAD, QOHPL QO1PL, QO2PAF QOMPA GFI2PA, QOGFI2PAF, QOTHPA QO3HT
FY Q2, Q2-H, Q2H	1 2, 3	HPAFYQ
QB, QD, QG, QJ	2, 3	QBPAF
FA, FH, FD, FG, FJ FC, FI	1, 2, 3 2, 3	HPAFK HPAFKF
KA, KH, KC, KI	2, 3	HPAFK, HPAFKF
LA, LH, MA, ME, MH, MX, Q4	2, 3	HPALM, HPAXLM, HPANA
LC, LE, LI, LX, LXI	2, 3	AHPALI
NA, NC, NE, NX	2, 3	HPANE
PG, PK, PJ, PL, MG, MJ	2, 3	S32631 or / ou S44936 ^a NJPAF
RG, RJ, RK, RL	2, 3	S32631 or / ou S33996 ^a NJPAF
PA, PC, PH, PE, PX	2, 3	PAPAF
NB, NBH	1 2, 3	1LOB 2LOK
FF	1	HPAFF
FK	1 2, 3	HPAKD
CE	2, 3	PLK1
CJL	2, 3	PLK3
CJM	2, 3	HLK4
CMH	2, 3	HPALM
CK	2, 3	44936
TH1	3	765A754G01
TH4	3	373B591G02
TH8	3	6591C30G01
Powerpact® H (HD, HG, HJ, HL) and / et Powerpact J (JD, JG, JJ, JL)	2, 3	S29370 S29371, S37422

a When the circuit breaker is fitted with a key interlock, use handle padlock attachment:
S44936 for the "P" frame breakers and
S33996 for the "R" frame breakers.

a Lorsque le disjoncteur est muni d'une serrure à clé d'interverrouillage, utiliser un accessoire de cadenassage de manette :
S44936 pour les disjoncteurs à châssis P et
S33996 pour les disjoncteurs à châssis R

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Schneider Electric USA
252 North Tippecanoe
Peru, IN 46970 USA
1-888-SquareD (1-888-778-2733)
www.us.squareD.com

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

Schneider Electric Canada
19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2
Toronto, Ontario
1-800-565-6699
www.schneider-electric.ca

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Schneider manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[HMIGTO2310](#) [GS1AE21](#) [METSEPM8240](#) [LC1DT25B7](#) [LU9M1](#) [7D](#) [7S](#) [7XA1](#) [8501RS44V24](#) [8501RSD14P14V51](#) [8501XM4](#)
[8501XO20V03Y414](#) [9001KXRK](#) [9001SKR9P35RH25](#) [9001SKT35L31](#) [9003K2C003GA](#) [9007AA1](#) [9007BA1](#) [9007C54D](#) [9007C62A2](#)
[9007C68T5](#) [9007CA11](#) [9007FA3](#) [9007HA4](#) [9007HA6](#) [9007KA1](#) [9007KB11](#) [9007MS01S0206](#) [9007MS10S0100](#) [9012GAR4](#) [9012GAW2](#)
[9012GBW1](#) [9012GDW5E3](#) [9012GFW1](#) [9012GNG1](#) [9012GNG3](#) [9012GNG6](#) [9013FHG39J69](#) [9013GHG2J30](#) [9050JCK2F30V14](#) [GZ1E02](#)
[A9F07125](#) [ATS01N222RT](#) [ATV12H018F1](#) [RSL1PRJU](#) [9001KA35](#) [9001KA3G](#) [9001KR1GH5](#) [9001KXSDC](#) [9007C52A2](#)