

# PRZETWORNICA NAPIĘCIA VOLT POLSKA

## IPS 2600 N 12/24V

Elektroniczna przetwornica napięcia typu **IPS 2600 N 12/24V** służy do **zasilania urządzeń elektrycznych wymagających napięcia przemiennego 230V z akumulatorów i instalacji samochodowych o napięciu stałym 12V/24V**. Doskonale sprawdza się w pojazdach i w miejscach gdzie nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci energetycznej.

Przetwornica typu **IPS 2600 N 12/24V** wytwarza na wyjściu tzw. **sinusoidę modyfikowaną, czyli napięcie przemiennie o przebiegu prostokątnym**. Dzięki temu, może zasilać urządzenia o charakterze rezystancyjno-oporowym, takie jak m.in. laptopy, ładowarki etc. Umożliwia też ograniczenie ceny i zwiększenie bezawaryjności całego urządzenia.

Przetwornica typu **IPS 12/24V** zasila m.in. laptopy, ładowarki, zasilacze elektroniczne, czajniki elektryczne, telewizory, sprzęt RTV, sprzęt audio-video.

### Parametry techniczne:

MODEL	2600 N 12V	2600 N 24V
Moc całkowita (chwilowa)	2600VA	2600VA
Moc ciągła	1300W	1300W
Napięcie akumulatora	12V	24V
Napięcie wejściowe	12V: 10,5 V - 15,5 V   24V: 21 V - 31 V	
Napięcie wyjściowe	225 - 235 V	
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50 Hz (+-2Hz)	
Sprawność przy pełnym obciążeniu	~ 92 %	
Próg zadziałania zabezpieczenia podnapięciowego	12V: 10,7 V (+- 0,3 V)   24V: 21,4 V (+- 0,6 V)	
Temperatura otoczenia	-10°C do 40°C	
Wymiary	257x165x69mm	257x165x69mm
Waga	1850g	1962g
Wymiary opakowania jednostkowego	280x210x115mm	280x210x115mm
Waga opakowania jednostkowego	2075g	2187g
Wymiary opakowania zbiorczego	600x300x230mm	600x300x230mm
Waga opakowania zbiorczego	10993g	11553g

**IPS 2600 N 12V:**

**INDEKS: 3IPSN26012**  
**EAN: 5903293765562**

**IPS 2600 N 24V:**

**INDEKS: 3IPSN26024**  
**EAN: 5903293765579**



Przetwornica IPS 2600 N 12/24V



Przetwornica IPS 2600 N 12/24V



Przetwornica IPS 2600 N 12/24V

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [VOLT POLSKA](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[3SPS100012](#) [3SPS200024](#) [3SIP400024](#) [3SIP500012](#) [3SP095012W](#) [3SPS150012](#) [3SPS500048](#) [SINUS PRO 3000 E 48/230V](#) [SINUSPRO-1000E](#) [3SIP300012](#) [3SIR150012](#) [3SIR150024](#) [3SIR400012](#) [3SIR400024](#) [3SIP160012](#) [3SP500048W](#) [3IPS030012](#) [3IPS030024](#) [3SP091512E](#) [3SIP400012](#) [3SIP500024](#) [3SIR300012](#) [3SIR300024](#) [6PRMOBI06S](#) [3IPSMPT30](#) [3IPS500024](#) [3IPS40024](#) [3SP098012W](#) [6PRO122411](#) [3IPSN26024](#) [3IPSN34012](#) [3SIP200024](#) [3IPSMPT20](#) [3IPS651012](#) [3IPSN34024](#) [3IPS500012](#) [3IPS40012](#) [3SIP160024](#) [6PRO122420](#) [3SIP200012](#) [SINUSPRO-500E BLACK](#) [6PRO061202](#) [6PRO122408](#) [3IPSN26012](#) [SINUSPRO-500](#) [3IPS100012](#) [3IPS100024](#) [3IPS050024](#) [3ZHP1LED34](#) [SINUS600 12V](#)