


3 pol

4 pol



**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	3pol 4pol 60 V 30 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	>= 100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +85°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	>= 100
Anschlussquerschnitt:	von 0,14mm <sup>2</sup> - 0,34mm <sup>2</sup> AWG 26 - 22

**Werkstoffe:**

Kontakt:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Au über Ni im Steckbereich
Kontaktträger:	PA6 GF, UL 94
Kabdichtung:	NBR
O-Ring:	Silikon
Überwurfschraube:	Zink Druckguss, vernickelt
Gehäuse:	PA6 GF, UL 94

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment:	0,4 Nm
Conec Montagewerkzeug:	Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW13: 36-000220

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol:	Kabel-Ø:
42-00001	SAL - 8 - RSC3 - K	3	4 - 5,5mm
42-00003	SAL - 8 - RSC4 - K	4	4 - 5,5mm

CAD-Unterlage nicht manuell ändern  
Directive 2002/95/EC RoHS compliant

Index: d 10.08.2011, K.H., Ä4071  
Norm für Bemessungsspannung und Strombelastbarkeit aktualisiert

Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden.  
Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten

dim. in mm		
	Datum	Name
gez.	23.11.10	Petker
gepr.	23.11.10	Mickenbecker



Benennung:	<b>Stecker M8x1, konfektionierbar, axial, Klemmanschluss</b>
Zeichnungsnr.:	<b>42K1A281</b>
Artikelnr.:	<b>Siehe Tabelle</b>

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Circular Metric Connectors](#) category:*

*Click to view products by [CONEC](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[600X518037X](#) [6STD15PCR99B70A](#) [8R4000A16M020](#) [8R5000A16M005](#) [1200910002](#) [1203580030](#) [1200910008](#) [1200910011](#) [1300140094](#)  
[130203-0054](#) [1300140026](#) [1300150099](#) [RF-12S1N8A90DU](#) [1-3637-600-5205](#) [1612618](#) [21036836414](#) [8R4006A16M010](#) [8R5006A18A120](#)  
[1604232](#) [1R3006A20M005](#) [RF-12P1N8A80DU](#) [RF-12P1N8A90DU](#) [41-40011](#) [42-01015](#) [4-22279-4](#) [4-22281-1](#) [4-22284-9](#) [43-00113](#) [43-](#)  
[01088](#) [43-01203](#) [41-40013](#) [42-00008](#) [43-00343](#) [43-01032](#) [43-01162](#) [43-10000](#) [600X518050X](#) [SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SC](#)  
[8R5006A16M020](#) [8R5006A16M005](#) [8R4000A16M010](#) [6-22279-3](#) [1605332](#) [N03FA03144](#) [1300140077](#) [43-01338](#) [XS2RD4265](#) [RSC 4/9](#)  
[XS2R-D426-1](#) [XS8A-0441](#)