

Starter Terminals

RoHS



The starter terminal series are cable lugs for heavy-duty applications such as starter motors and battery connections.

Die Starter-Terminal-Serie enthält Kabelschuhe/-klemmen für Hochleistungs-Anwendungen wie Starter-und Batterieverbindungen.

Part Number Teilenummer	mm ²	Mounting Hole Montageloch	Width / Breite mm	Material	Plating	Ref.
09130633LXN (50 pcs) 09130633Z (1250 pcs)	2.5-6.0	6.5 mm	11	Cu	Sn	2906
09130634LXN (50 pcs) 09130634Z (600 pcs)	6.0-15	8.4 mm	15	Cu	Sn	2910
09130635LXN (50 pcs) 09130635Z (400 pcs)	10 -25	8.4 mm	15	Cu	Sn	2916
09130636LXN (50 pcs) 09130636Z (200 pcs)	16-35	10.5 mm	19	Cu	Sn	29025
09130637LXN (50 pcs) 09130637Z (150 pcs)	25-50	10.5 mm	19	Cu	Sn	29035
09130638LXN (50 pcs) 09130638Z (100 pcs)	35-70	10.5 mm	19	Cu	Sn	29050
09130639LXN (50 pcs) 09130639Z (50 pcs)	50-95	13.5 mm	22	Cu	Sn	29070
09130640LXN (50 pcs) 09130640Z (600 pcs)	16	6.4 mm	11	Cu	Sn	2916 HK
09130641LXN (50 pcs) 09130641Z (300 pcs)	25	8.4 mm	15	Cu	Sn	29025 HK
09130642LXN (50 pcs) 09130642Z (200 pcs)	35	8.4 mm	15	Cu	Sn	29035 HK (8.4)
09130643LXN (50 pcs) 09130643Z (150 pcs)	35	10.5 mm	19	Cu	Sn	29035 HK (10.5)
09130644LXN (50 pcs) 09130644Z (100 pcs)	50	8.4 mm	17	Cu	Sn	29050 HK (8.4)
09130645LXN (50 pcs) 09130645Z (125 pcs)	50	10.5 mm	19	Cu	Sn	29050 HK (10.5)
09130646LXN (50 pcs) 09130646Z (75 pcs)	70	10.5 mm	21	Cu	Sn	29070 HK

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Littelfuse](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70226-9](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70248-1](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70301-3](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70225-2](#) [00-054007-70227-6](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70244-3](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2065-1-0216](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [61-S](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SN](#) [62-SP](#) [640179-1](#) [M55155/059I03](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/109H02](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#)