

# 產品製作規格書

產品料號	<b>306-27683</b>	VER:1	產品名稱:	<b>CDRH125N-2R2M</b>			
圖面說明(單位:mm)			使用材料	注意事項			
			A	DR 10×5.2	(無鉛)		
			B	SRI 12.2×10.8×5.2	(無鉛)		
			C	Ø0.5×2mm(2UEW-H)	原色180°C		
			D	端片:CDRH127	(噴砂霧錫)		
			E				
			F				
			G				
			尺寸 (mm)				
			A	12.2 ± 0.5	E	5.0 ± 0.3	
			B	12.2 ± 0.5	F		
C	6.0 (Max)	G					
D	1.7 ± 0.3	H					
測試儀器 (首行為承認儀器)		L (µH)	DCR mΩ(Max)	測試條件			
TH2816B		2.2±20%	10.0	100KHz,0.25V			
TH2816B		Isat:15.0A(Max) at Ldrop 30%(TYP)					
TH2816B		Irms:10.9A(Max) at ΔT=40°C (TYP)					
客戶編碼	產品料號	送樣編號	修改項目	修改參數			
	306-27683	M14-09078					
作業內容			包裝方式				
1.用無鉛CORE:DR 10×5.2 (B=5.2mm,F=3.0mm)生產. 無鉛外套:SRI 12.2×10.8×5.2 2.用2UEW-HØ0.5mm180°C的原色高溫銅線,雙線並繞5Ts(REF 3.用CDRH127(噴砂霧錫)的端子. 4.CORE頂印8號白色Arial字體"2R2",印字要求清晰. 5.CORE底部先用灰膠固定CORE與外套,再頂部灌膠. 6.CORE與端片用灰膠固定. 7.可用同等功能儀器測試.			A	500	PCS/卷	D	
			B	2	卷/盒	E	
			C	2	盒/箱	F	
			修改記錄				
				時間	料號	修改內容	
				1	2015.5.5	306-27683	更改包裝方式.
				2			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
注意事項			備 注				
1.CORE與外套位於同一平面上,CORE頂四角及CORE頂四周全部均要點灰膠.灰膠的最高處與CORE的端面平,CORE的端面上不可有膠水及膠水痕跡,膠水不能高於端片. 2.粘端片使用G-500(HF)膠水,頂部灌膠與CORE底點膠用S-9001-6G(NH)膠水. 3.端子的四支腳,在錫后要向上彎起90°.			A	4.以感值為主,圈數為輔.			
			B	5.保護帶的起點不能在包裝帶的收點開始卷.			
			C	6.產品L值DCR值需100%全測			
			D	7.1PCS產品單重:2.9g			
核準:	審核:	製表:	張小萍	發文日期:	2015.5.5		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:*

*Click to view products by [MINGSTAR](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR32NP-151KC](#) [CR32NP-180KC](#) [CR32NP-181KC](#) [CR32NP-1R5MC](#) [CR32NP-390KC](#) [CR32NP-3R9MC](#) [CR32NP-680KC](#) [CR32NP-820KC](#) [CR32NP-8R2MC](#) [CR43NP-390KC](#) [CR43NP-560KC](#) [CR43NP-680KC](#) [CR54NP-181KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#) [70F224AI](#) [MGDQ4-00004-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-140L](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCH8011NP-221L](#) [RCP1317NP-332L](#) [RCP1317NP-391L](#) [RCR1010NP-470M](#)