



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowiskosterownicze podwieszane
Skrócona nazwa urządzenia	XACD

### Parametry uzupełniające

Typ kasety sterowniczej	Podwójnie izolowany
Materiał obudowy	Polipropylen
Typ sterowania	Intuicyjny
Typ obwodu elektrycznego	Obwód sterowania
Typ obudowy	Komplet gotowy do użycia
Zastosowanie kasety sterowniczej	Sterownie silnikami dwubiegowymi w aplikacjach dźwigowych
Rodzaj rozrusznika	Odwracanie/nawrót
Kompozycje kasety sterowniczej	1 2-przycisk kierunkowy
Typ przycisku sterującego	Jednokierunkowy 1 NC + 2 NO raise, slow-fast Dwukierunkowy 1 NC + 2 NO lower, slow-fast
Zgodność produktu	XEDS1241 do operacji odwracania
Blokada mechaniczna	Z blokadą mechaniczną
Kolor kasety sterowniczej	Żółty
Przyłącza - zaciski	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> with or without cable end
Normy	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508
Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Odporność na wibrację	15 gn (f= 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	70 gn conforming to IEC 60068-2-27
Kategoria przepięć	Class II conforming to IEC 61140

Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 50102
Trwałość mechaniczna	3000000 cykl
Wejście kablowe	Rubber sleeve with stepped entry 7...18 mm
Określenie kodu styku	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	16 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV conforming to IEC 60947-1
Działanie styków	Przesunięty Działanie migowe
Maximum resistance across terminals	25 MΩ
Siła napędowa	16 N
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG
Moc znamionowa w W	40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 120 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 48 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(61-62)NC (23-24)NO_CL (51-52)NC (43-44)NO_CL (13-14)NO (33-34)NO
Identyfikator zacisku	(11-12)NC (13-14)NO
Masa produktu	0,405 kg

### Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	504 g
-----------------------	-------

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Emergency Stop Switches / E-Stop Switches](#) category:*

*Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[84-6830.0020](#) [AVN302N-R](#) [3050.1302Y](#) [84-6841.2B20](#) [ZA2BV05](#) [951FY000-WO](#) [ER6022-022N](#) [952+2000-00](#) [ES3S51653001](#) [601+0000-OP](#) [XCSB502](#) [2TLA030051R0100](#) [D2D 1009M](#) [D2D 1013H](#) [AZM 170SK-02ZRKA](#) [24VAC/DC](#) [84-6820.0020A](#) [84-6820.0040](#) [XCSDMR590L01M12](#) [FB1W-HW1B-M220B](#) [FB1W-HW1B-X401R](#) [84-5221.2B20](#) [AZM KEY \(M5\)](#) [AZ 17/170-B15](#) [AZM 161SK-12/12RKA-110/230](#) [AZM 161-B1S](#) [AZ 17/170-B11](#) [BNS 40S-12Z 10,0M](#) [AZ 16-02ZVRK-ST](#) [BNS 260-02Z-L](#) [A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69](#) [A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69](#) [A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69](#) [AZ/AZM201-B30-RTAG1P1-SZ](#) [SK-BETÄTIGER M3](#) [SK-UV15Z M](#) [SKI-A2Z M3](#) [SRF-5/1/1-E0,25-L](#) [SRF-2/1/1-E0,25-H](#) [SRF-0](#) [F3S-TGR-NMPR-21-02](#) [OP1-W01-A11-230](#) [OP1-W01-A11-M](#) [OP1-W01-B11](#) [OP1-W01-B11-M](#) [OP1-W02-A11-M](#) [OP1-W02-B11](#) [SG-P1020-S](#) [SG-P2010-M-N](#) [XCSC702](#) [XCSDMP7902](#)