

# ERF Series

## Fuse terminals Morsetti con fusibili

Certain electrical and control systems require protection by fuses. IMO offers fuse terminals with built in safety fuse links. The terminal has a moving type hinged carrier that has a specially designed space for cartridge type glass fuse of size Ø5x20 or Ø5x25 together with a spare one. The fuse can be engaged or disengaged by the movement or the replacement of the carrier in ERF 3M and ERF3 type products respectively. Marking/identification by marking tags is possible on both terminal and fuse carrier. A specially designed built-in circuit gives light indication in event of fuse blow out.

Alcuni sistemi elettrici e di controllo, necessitano di un fusibile di protezione. IMO offre morsetti con fusibile con connessione di sicurezza

Il morsetto ha un inseritore mobile che ha uno spazio specifico per fusibili tipo Ø5x20 o Ø5x25 con uno di scorta. Il fusibile può essere impegnato o meno tramite il movimento del supporto rispettivamente nei tipi ERF 3M e ERF3. La siglatura è possibile sia sul morsetto che sul portafusibile. Un circuito speciale indica quando il fusibile è interrotto.





### ERF2

Width/Larghezza 8mm  
351 100i BEIGE/BEIGE

### ERF2 LD

Width/Larghezza 8mm



Electrical ratings/Caratteristiche nominali Elettriche								
Voltage/Current/Cross section / Tensione/Corrente/Sezione	500V~/6.3A/6mm <sup>2</sup>			-V~/6.3A/6mm <sup>2</sup>				
UL/UL	300V~/6.3A/AGW 26-8			-V~/6.3A/AGW 26-8				
Insulation stripping length/Spellatura carvo	12mm			12mm				
Connection Data/Dati di Connessione								
Solid Strand, Screw Connection/Cavo Rigido, Connessione a Vite	0.5....10mm <sup>2</sup>			0.5....10mm <sup>2</sup>				
Fine Strand, Screw Connection/Cavo Flessibile, Connessione a Vite	1.5....10mm <sup>2</sup>			1.5....10mm <sup>2</sup>				
AWG Conductor/Conduttore AWG	26....8			26....8				
Ordering Data/Dati di Ordinazione								
Poliamide 6.6	BEIGE/BEIGE	Type/Tipo	Cat. No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat. No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	
		ERF 2	351 100i	50	ERF 2LD	351 210i (24V AC)	25	
					ERF 2LD	351 220i (24V DC)	25	
					ERF 2LD	351 310i (48V AC)	25	
					ERF 2LD	351 320i (44V DC)	25	
					ERF 2LD	351 510i (110V AC)	25	
					ERF 2LD	351 520i (110V DC)	25	
					ERF 2LD	351 610i (220V AC)	25	
					ERF 2LD	351 620i (220V DC)	25	
Mounting Rails/Guida di Montaggio								
	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta		
	MR 35x7.5	500 601i	1m	MR 35x7.5	500 601i	1m		
	Slotted/Fessurat	500 602i	1m	Slotted/Fessurat	500 602i	1m		
	MR 35x7.5	500 603i	2m	MR 35x7.5	500 603i	2m		
	Slotted/Fessurat	500 604i	2m	Slotted/Fessurat	500 604i	2m		
	MR 35x7.5	500 605i	30cm	MR 35x7.5	500 605i	30cm		
	MR 35x15	500 606i	1m	MR 35x15	500 606i	1m		
	Slotted/Fessurat	500 607i	1m	Slotted/Fessurat	500 607i	1m		
	MR 32	500 101i	1m	MR 32	500 101i	1m		
End Bracket/Terminale di Fissaggio								
	ES1	For/Per MR 35 & MR 35 BEIGE/BEIGE For/Per MR 35 BEIGE/BEIGE	ES3	495 030i	100	ES3	495 030i	100
			ES1	495 040i	100	ES1	495 040i	100
End Plate/Partition/Paretina								
	Thickness/Spessore 1.5mm	BEIGE/BEIGE	EPF 2	450 040i	10	EPF 2	450 040i	10
	EPF2	GREY/GRAU	EPF 2	450 049i	10	EPF 2	450 049i	10
Cross-Connection/Ponticelli								
Group Marking/Gruppo di Siglatura								
	GM BEIGE/BEIGE	GM	496 110	50	GM	496 110	50	
	GREY/GRAU	GEM	496 119	50	GM	496 119	50	



## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for imo manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[20.155MV/12-E](#) [MC14N-S-10110AC](#) [DPS-1-030-24](#) [SRF-1C-SL-12VDC](#) [LDC18RRS](#) [SFSYE0111](#) [21.1500M/6-E](#) [20.3304M/2-E](#)  
[21.910M/5-E](#) [20.95MA/2-E](#) [21.95MHF/2-E](#) [PE69-4032](#) [DPS-1-060-24](#) [CS20A-A2](#) [CS20A-U1](#) [VFC02](#) [MSSTC11DA06](#) [20.2500M/4-E](#)  
[20.95MHF/3-E](#) [B3T10](#) [XKL-040-21](#) [20.3304M/4-E](#) [SRDH-1A-SL-24VDC](#) [20.2500M/5-E](#) [21.155MH/12](#) [SRRHN-2CN-SL-12VDC](#)  
[QYE21XXF24DC](#) [20.920M/5-E](#) [21.1550MF/8-E](#) [20.910M/6-E](#) [20.95MH/3-E](#) [MC10N-S-10110AC](#) [21.95MV/3](#) [MB09-S-1024](#) [MA05-S-](#)  
[01230AC](#) [SRRHN-2CN-SL-5VDC](#) [LB69-4040](#) [20.3001M/6](#) [SRGA-1A-SL-24VDC](#) [21.1500M/3-E](#) [21.95MHF/6-E](#) [20.95MV/2-E](#)  
[20.155MV/4-E](#) [ER2.5BEIGE](#) [20.950M/2-E](#) [MT5 1-50-FAR](#) [BS3P3REDO](#) [MB12-S-10=24](#) [MA05-S-1024DC](#) [20.155MVF/8-E](#)