

# ERPE Series

Earth Terminals  
Morsetti di terra

## ERPE 2.5/4




Width/Larghezza 10mm  
334 120i

## ERPE 6/10

Width/Larghezza 10mm  
334 140i

## ERPE 16/35

Width/Larghezza 16mm  
334 160i



Electrical ratings/Caratteristiche nominali Elettriche														
Voltage/Current/Cross section / Tensione/Corrente/Sezione	~V~/-/A/4mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/10mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/35mm <sup>2</sup>									
VDE/VDE	~V~/-/A/4mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/10mm <sup>2</sup>		~V~/-/A/35mm <sup>2</sup>									
UL/UL	AWG 26/12		AWG 16-8		AWG 8-2									
Insulation stripping length/Spellatura carvo	10mm		12mm		18mm									
Connection Data/Dati di Connessione														
Solid Strand, Screw Connection/Cavo Rigido, Connessione a Vite	0.5-6mm <sup>2</sup>		1.5-16mm <sup>2</sup>		6-16mm <sup>2</sup>									
Fine Strand, Screw Connection/Cavo Flessibile, Connessione a Vite	1.5-4mm <sup>2</sup>		1.5-10mm <sup>2</sup>		10-35mm <sup>2</sup>									
AWG Conductor/Conduttore AWG	26.....10		16.....10		8.....1									
Ordering Data/Dati di Ordinazione			Cat. No./Nr.Cat Qty/Q.ta			Cat. No./Nr.Cat Qty/Q.ta			Cat. No./Nr.Cat Qty/Q.ta					
Poliamide 6.6	BEIGE/BEIGE													
	YELLOW/GIALLO/GREEN/VERDE		<b>334 120i</b>		<b>50</b>		<b>334 140i</b>		<b>50</b>		<b>334 160i</b>		<b>25</b>	
Mounting Rails/Guida di Montaggio			Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta	Type/Tipo	Cat.No/Nr.Cat	Qty/Q.ta
MR 35 x 7.5	MR 35 x 15		MR 35x7.5	<b>500 601i</b>	1m	MR 35x7.5	<b>500 601i</b>	1m	MR 35x7.5	<b>500 601i</b>	1m	MR 35x7.5	<b>500 601i</b>	1m
MR 35 x 7.5 Slotted/Fessurata	MR 35 x 15 Slotted/Fessurata		Slotted/Fessurat	<b>500 602i</b>	1m	Slotted/Fessurat	<b>500 602i</b>	1m	Slotted/Fessurat	<b>500 602i</b>	1m	Slotted/Fessurat	<b>500 602i</b>	1m
			MR 35x7.5	<b>500 603i</b>	2m	MR 35x7.5	<b>500 603i</b>	2m	MR 35x7.5	<b>500 603i</b>	2m	MR 35x7.5	<b>500 603i</b>	2m
			Slotted/Fessurat	<b>500 604i</b>	2m	Slotted/Fessurat	<b>500 604i</b>	2m	Slotted/Fessurat	<b>500 604i</b>	2m	Slotted/Fessurat	<b>500 604i</b>	2m
			MR 35x7.5	<b>500 605i</b>	30cm	MR 35x7.5	<b>500 605i</b>	30cm	MR 35x7.5	<b>500 605i</b>	30cm	MR 35x7.5	<b>500 605i</b>	30cm
			MR 35x15	<b>500 606i</b>	1m	MR 35x15	<b>500 606i</b>	1m	MR 35x15	<b>500 606i</b>	1m	MR 35x15	<b>500 606i</b>	1m
			Slotted/Fessurat	<b>500 607i</b>	1m	Slotted/Fessurat	<b>500 607i</b>	1m	Slotted/Fessurat	<b>500 607i</b>	1m	Slotted/Fessurat	<b>500 607i</b>	1m
Group Marking/Gruppo di Siglatura														
	GM BEIGE/BEIGE		GM	<b>496 110i</b>	50	GM	<b>496 110i</b>	50	GM	<b>496 110i</b>	50	GM	<b>496 110i</b>	50

ERPE series earth terminals can only be used on rail MR 35 and their colours are yellow-green which complies with international standards. Metal parts connect wire directly to rail which terminal is assembled

I morsetti di terra della serie ERPE possono essere usati solo su guida MR 35 ed i loro colori sono giallo-verde secondo le norme internazionali. Le parti metalliche connettono direttamente il filo alla guida su cui il morsetto è montato.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for imo manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[20.155MV/12-E](#) [MC14N-S-10110AC](#) [DPS-1-030-24](#) [SRF-1C-SL-12VDC](#) [LDC18RRS](#) [SFSYE0111](#) [21.1500M/6-E](#) [20.3304M/2-E](#)  
[21.910M/5-E](#) [20.95MA/2-E](#) [21.95MHF/2-E](#) [PE69-4032](#) [DPS-1-060-24](#) [CS20A-A2](#) [CS20A-U1](#) [VFC02](#) [MSSTC11DA06](#) [20.2500M/4-E](#)  
[20.95MHF/3-E](#) [B3T10](#) [XKL-040-21](#) [20.3304M/4-E](#) [SRDH-1A-SL-24VDC](#) [20.2500M/5-E](#) [21.155MH/12](#) [SRRHN-2CN-SL-12VDC](#)  
[QYE21XXF24DC](#) [20.920M/5-E](#) [21.1550MF/8-E](#) [20.910M/6-E](#) [20.95MH/3-E](#) [MC10N-S-10110AC](#) [21.95MV/3](#) [MB09-S-1024](#) [MA05-S-](#)  
[01230AC](#) [SRRHN-2CN-SL-5VDC](#) [LB69-4040](#) [20.3001M/6](#) [SRGA-1A-SL-24VDC](#) [21.1500M/3-E](#) [21.95MHF/6-E](#) [20.95MV/2-E](#)  
[20.155MV/4-E](#) [ER2.5BEIGE](#) [20.950M/2-E](#) [MT5 1-50-FAR](#) [BS3P3REDO](#) [MB12-S-10=24](#) [MA05-S-1024DC](#) [20.155MVF/8-E](#)