

Sicherheitsschalter NM01/12VZA-M

EUCHNER



NM01VZA-M

NM12VZA-M

- Kleine Bauform
- 1 Zwangsöffner oder 2 Zwangsöffner + 1 Schließer
- Schalterkopf einstellbar



Technische Daten:	
Werkstoff Gehäuse	thermoplast
Mechanische Lebensdauer	10 ⁸ Schaltspiele
Umgebungstemperatur	-20 bis 80°C
Anfahrgeschwindigkeit max.	20 m/min
Betätigungskraft	6 N
Rückhaltekraft	10 N
Schaltprinzip	Schleichschaltelement
Schaltelement	01: 1 Zwangsöffner 12: 2 Zwangsöffner + 1 Schließer
Min. Schaltstrom bei 24 V DC	10mA
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussart	1 x M16 x 1,5 3 x M16 x 1,5
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Konventioneller thermischer Strom	6 A
Kurzschlusschutz nach IEC 60269-1	6 gG (A)
Gebrauchskategorie	AC-15 I _e 6 A U _e 230 V / DC-13 I _e 6 A U _e 24 V
Typ	NM01VZA-M NM12VZA-M

Betätiger-M-W / WT für Sicherheitsschalter NM.VZA



NM-M-WT

NM-M-W

- Abgewinkelter Betätiger mit Gummitüllen, Best.-Nr. **824-1864**
- Abgewinkelter Betätiger, Best.-Nr. **824-1872**
- Für Schiebe- und Schwenktüren
- Inkl. 2 Sicherheitsschrauben

Technische Daten:	
Werkstoff	Nichtrostender Stahl
Min. Türradius	150 mm
Nachlauf im Betätigerkopf	4 mm
Abgewinkelter Betätiger mit	mit Gummitüllen
Typ	BETAETIGER-M-W

374106

Typ	Best.-Nr.	Preis pro Stück
NM01VZA-M	824-1848	
NM12VZA-M	824-1856	
Betätiger		
BETAETIGER-M-WT	824-1864	
BETAETIGER-M-W	824-1872	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Switch Hardware](#) category:

Click to view products by [Euchner](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[893102000](#) [LZZ1A](#) [0098.9234](#) [61-9707.7](#) [61-9771.0](#) [M2PA-5011](#) [635401](#) [6PA104](#) [6PA113](#) [6PA147-E6](#) [6PA148-E6](#) [6PA32](#) [6PA9](#) [700106](#)
[700109](#) [700201A56](#) [700303A56](#) [700701264](#) [700C1GRY](#) [700C2GRN](#) [704-6001](#) [704.960.4](#) [704.960.9](#) [704.965.1](#) [704.965.2](#) [704.965.6](#)
[704.966.0](#) [7089-3](#) [71M1048](#) [757200264](#) [778000A56](#) [79215938](#) [MHU35](#) [MHU37](#) [825.003.011](#) [825.005.011](#) [825.053.011](#) [825.055.011](#)
[826.000.071](#) [827.020.011](#) [827.400.021](#) [835.900.023](#) [MML52C10C](#) [MML52E10C](#) [MML72EEK](#) [MML92HGH](#) [MML93K](#) [84211M02CNNS](#)
[84211M02LGRS](#) [84211M02LNNX3](#)