

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach

IEC 60169-12

Components
center contact
outer contact
insulator

Bauteile
Innenkontakt
Außenkontakt
Isolierung

Materials / Material
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
POM

Finish / Oberfläche
Cu2Ag5
Cu2Ni5

Electrical characteristics
impedance
frequency
voltage proof
contact resistance
center contact
outer contact

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt



~50 Ω
0-200 MHz
2 kV_{eff} / 50 Hz

$\leq 5 \text{ m}\Omega$
 $\leq 5 \text{ m}\Omega$

Environmental
operating temp.
RoHS compliant

Umgebung
Betriebstemperatur
RoHS konform

-20°C / +100°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	23.04.2018	MA	
			gepr./ appr.	24.04.2018	HR	ca./approx. 22
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	UHF-Adaptor (f-f) UHF-Kupplung (f-f)		
			Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.		 Maße/ dimensions: mm
			K	J01042A0637		
			Ersatz für/ replaces			Original : DIN A4
					Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [TELEGARTNER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R125315120](#) [8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [0106-001-000](#) [6-0001-3](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#)
[630059-000](#) [M39012/25-0021](#) [M39012/79-3008](#) [M39030/3-03N](#) [M3933/25-29N](#) [M3933/25-36N](#) [6500-7071-046](#) [6501-1071-002](#)
[M83723/72W24576](#) [M83723/72W2457N](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#) [7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#)
[7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)
[012](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [7210-1511-040](#) [7225-1512-050](#) [7242-1511-000](#) [73137-5015](#) [73216-2241](#) [73251-0111](#) [73251-0672](#)
[7325-1512-000](#) [73276-1501](#) [73366-0013](#) [73404-2300](#) [73413-6080](#)