


Sicherheits- Einpressbuchse / Safety press-in socket

- Zum Einpressen in Frontplatten / for pressing into panels
- Aufnahmebohrung \varnothing 12,2 mm / with hole \varnothing 12.2 mm
- Zubehör: Montage mittels Einpressdorn MWZ 13 / accessories: mounting with press-in tool MWZ 13

Bild / Picture



Zeichnung / Drawing



Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SEPB 6887 Ni / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours ¹⁾	schwarz / black rot / red blau / blue gelb / yellow grün / green
Anschluss / terminal	PIN \varnothing 1,9 mm x 12,3 mm
Durchgangswiderstand / transition resistance	< 5 m Ω
Bemessungsspannung / rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom / rated current ²⁾	max. 36 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [164-R124R-EX](#) [174-R822B-EX](#) [174-R825B-EX](#) [NYS508-BU](#) [NYS508-O](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543004](#) [R644543020](#) [R644543021](#)
[R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#) [R921934000](#) [R929991000](#) [R929991002](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#)
[R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#) [108-1000-106](#) [108-2301-621](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#)
[NYS508-V](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#) [NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#) [BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#)