



| Pin | A | B | C | D |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| 2 | 1.25 | 4.40 | 3.20 | |
| 3 | 2.50 | 5.65 | 4.45 | |
| 4 | 3.75 | 6.90 | 5.70 | 2.50 |
| 5 | 5.00 | 8.15 | 6.95 | 3.75 |
| 6 | 6.25 | 9.40 | 8.20 | 5.00 |
| 7 | 7.50 | 10.65 | 9.45 | 6.25 |
| 8 | 8.75 | 11.90 | 10.70 | 7.50 |
| 9 | 10.00 | 13.15 | 11.95 | 8.75 |
| 10 | 11.25 | 14.40 | 13.20 | 10.00 |
| 11 | 12.50 | 15.65 | 14.45 | 11.25 |
| 12 | 13.75 | 16.90 | 15.70 | 12.50 |
| 13 | 15.00 | 18.15 | 16.95 | 13.75 |
| 14 | 16.25 | 19.40 | 18.20 | 15.00 |
| 15 | 17.50 | 20.65 | 19.45 | 16.25 |
| 16 | 18.75 | 21.90 | 20.70 | 17.50 |

技术参数
 间距: 1.25
 温度范围: -25~+85℃
 额定电压: 125V AC, DC
 额定电流: 1.0A AC, DC
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘电阻: 100MΩ
 耐压: 500V AC/minute

| | | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----|----|
| 线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0° | 材料 / Material | 塑座: PA 本色 接触针: 黄铜 (镀锡) | | |
| | 标记 变更内容 签名 年月日 | 阶段标记 | 版本 | 比例 |
| 视角 / Projection | 绘图 审核 工艺 | 2.0 | 1:1 | |
| | 批准 | 共 1 张 第 1 张 | | |

品名 / ProduceName
MX1.25 直针 4P
 型号 / Model
BX-MX1.25-4PZZ

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Bossie](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)