




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE




2~4A

技术要求:

- 1、塑件材料: CM3004 (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 3.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 220°C , 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

TABLE:

CSG PART NO.	Dimension mm		
	PIN	A	B
WAFER-HA254Z-2A	2P	2.50	7.50
WAFER-HA254Z-3A	3P	5.00	10.00
WAFER-HA254Z-4A	4P	7.50	12.50
WAFER-HA254Z-5A	5P	10.00	15.00
WAFER-HA254Z-6A	6P	12.50	17.50
WAFER-HA254Z-7A	7P	15.00	20.00
WAFER-HA254Z-8A	8P	17.50	22.50
WAFER-HA254Z-9A	9P	20.00	25.00
WAFER-HA254Z-10A	10P	22.50	27.50
WAFER-HA254Z-11A	11P	25.00	30.00
WAFER-HA254Z-12A	12P	27.50	32.50
WAFER-HA254Z-20A	20P	47.50	52.50



PCB LAYOUT

序号	名称	材料	电镀 (锡): 整个表面镀底镍 30U"MIN 再镀锡80U" MIN
1	端子/Contact	黄铜	
2	基座/Wafer	LCP/PA66 (UL94V-0)	白色

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
 X :±0.20 X :±2°
 X.X :±0.10 X.X :±1°
 X.XX :±0.05

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE: WAFER HA 2.54MM 直针 DIP TYPE
 DWN: xiong PART NO. WAFER-HA254Z-NA
 CHKD: lee SCALE:1:1 UNIT: mm
 APVD: wang SIZE: A4 SHEET:10F 1 REV: A4

CUSTOMER COPY

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [Hanbo Electronic](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [009176003701906](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#)
[65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#)
[M90C108951C](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [733-162](#) [754199-000](#) [760-](#)
[3052](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#)
[803-43-024-10-001000](#)