

技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数 (Poles) : 1、2、3、4、6、8、9、10、12、15
- 适用线规 (Applicable wires) : AWG20# ~16#
- 适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm
- 温度范围 (Temperature range) : -20℃ ~105℃
- 额定电压 (Voltage rating) : 300V.Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 13A max
- 接触电阻 (Contact resistance) : ≤0.01Ω
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ
- 耐压 (Withstand voltage) : 1800V.Ac/1min
- 材料 (Material) :
 插头 (Plug housing) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2(0)
 插座 (Receptacle housing) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2(0)
 针座 (Wafer) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2(0)
 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)




端子 TERMINAL(63080/42024、42023)

型号 Type	适用线规 Applicable wires mm ² AWG#	电线外径 O.D of wire ins mm	数量 Quantity
HX63080-01PT	0.33~0.83 22~18	1.7~3.0	3500PCS/盘
HX63080-PT	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘
HX63080-01RT	0.33~0.83 22~18	1.7~3.0	3500PCS/盘
HX63080-RT	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘


端子 TERMINAL(63080)

型号 Type	适用线规 Applicable wires mm ² AWG#	电线外径 O.D of wire ins mm	数量 Quantity
HX63080-PTB	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘
HX63080-RTA	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘
HX63080-RTB	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘


HX63080-PT(42024)





HX63080-RT(42023)




HX63080-RTA




线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插座座 (Housing)
1	13A	HX63080-1P(42021)
		HX63080-1R(42022)





HX63080-PTB 专用




HX63080-RTB 专用



线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	针座 (Wafer)
2	12A	HX63080-2P(42021)
		HX63080-2R(42022)




HX63080-2A




规格: HX63080-2P+HX63080-PT

HX63080-2AR



规格: HX63080-2P+HX63080-PT

HX63080-2AK



规格: HX63080-2P+HX63080-RT

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT



线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插座座 (Housing)	针座 (Wafer)		
3	12A	HX63080-3P (42021) 	HX63080-3A <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	HX63080-3AR <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	
		HX63080-3R (42022) 	HX63080-3AK <p>适配: HX63080-3P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>φHX63080-3R) (GA3AR/3AK)</p>	
		HX63080-3WAE <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	HX63080-3WAR <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	HX63080-3WAP <p>适配: HX63080-3P+HX63080-RT</p>	
	4 (14x)	10A	HX63080-4P (42021) 	HX63080-4A <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>	HX63080-4AR <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>
			HX63080-4R (42022) 	HX63080-4AK <p>适配: HX63080-4P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>φHX63080-4R) (4A4AR/4AK)</p>
			HX63080-4S (42001) 	HX63080-4AH <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT/RT</p>	HX63080-4WAG <p>适配: HX63080-4P+HX63080-RT</p>
		HX63080-4WAE (原4WA) <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>	HX63080-4WAR <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>	HX63080-4WAP <p>适配: HX63080-4P+HX63080-RT</p>	

线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插座座 (Housing)	针座 (Wafer)	
4 (2x2)	10A	HX63080-4PN (42021) 	HX63080-4AN <p>适配: HX63080-4PN+HX63080-PT</p>	HX63080-4ANR <p>适配: HX63080-4PN+HX63080-PT</p>
		HX63080-4RN (42022) 	HX63080-4ANK <p>适配: HX63080-4PN+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-4RN) (4AN/4ANK/4ANK)</p>
5	10A	HX63080-5P (42021) 	HX63080-5A <p>适配: HX63080-5P+HX63080-PT</p>	HX63080-5AR <p>适配: HX63080-5P+HX63080-PT</p>
		HX63080-5R (42022) 	HX63080-5AK <p>适配: HX63080-5P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-5R) (5A/5AR/5AK)</p>
6 (1x6)	10A	HX63080-6PN (42001) 	HX63080-6AN <p>适配: HX63080-6PN+HX63080-PT</p>	HX63080-6ANR <p>适配: HX63080-6PN+HX63080-PT</p>
		HX63080-6RN (42022) 	HX63080-6ANK <p>适配: HX63080-6PN+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-6RN) (6AN/6ANR/6ANK)</p>

线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插头座 (Housing)	针座 (Wafer)	
6 (2x3)	10A	HX63080-6P (42021) 	HX63080-6A 	HX63080-6AR
		HX63080-6R (42022) 	HX63080-6AK 	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-6R) (SA/BA/RA/6AK)</p>
8	10A	HX63080-8P (42021) 	HX63080-8A 	HX63080-8AR
		HX63080-8R (42022) 	HX63080-8AK 	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-8R) (BA/BA/RA/8AK)</p>
9	8A	HX63080-9P (42021) 	HX63080-9A 	HX63080-9AR
		HX63080-9R (42021) 	HX63080-9AK 	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-9R) (SA/BA/RA/9AK)</p>

线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插头座 (Housing)	针座 (Wafer)	
10	8A	HX63080-10P (42021) 	HX63080-10A <p>适配: HX63080-10P+HX63080-PT</p>	HX63080-10AR <p>适配: HX63080-10P+HX63080-PT</p>
		HX63080-10R (42022) 	HX63080-10AK <p>适配: HX63080-10P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-10R) (10A/10AR/10AK)</p>
		HX63080-12P (42021) 	HX63080-12A <p>适配: HX63080-12P+HX63080-PT</p>	HX63080-12AR <p>适配: HX63080-12P+HX63080-PT</p>
12	8A	HX63080-12R (42022) 	HX63080-12AK <p>适配: HX63080-12P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-12R) (12A/12AR/12AK)</p>
		HX63080-15P (42021) 	HX63080-15A <p>适配: HX63080-15P+HX63080-PT</p>	HX63080-15AR <p>适配: HX63080-15P+HX63080-PT</p>
		HX63080-15R (42022) 	HX63080-15AK <p>适配: HX63080-15P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-15R) (15A/15AR/15AK)</p>
15	8A	HX63080-15P (42021) 	HX63080-15A <p>适配: HX63080-15P+HX63080-PT</p>	HX63080-15AR <p>适配: HX63080-15P+HX63080-PT</p>
		HX63080-15R (42022) 	HX63080-15AK <p>适配: HX63080-15P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-15R) (15A/15AR/15AK)</p>

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Hongxing](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#) [F-1M](#)