

# ECOR-1-BSC3/2X21 - 继电器底座

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907518>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



ECOR-1...继电器底座，用于带1个或2个转换触点的微型功率继电器或微型开关继电器，螺钉连接，具有用于输入/干扰抑制模块的插拔式选项，用于安装在NS 35/7,5上

## 技术数据

## 产品属性

产品类型	继电器型号
产品系列	ESSENTIAL edition

## 电气特性

额定电压 $U_N$	250 V AC/DC
额定电流 $I_N$	12 A

## 连接数据

## 输入侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (不带冷压头)
	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (带冷压头)
柔性导线横截面	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (不带冷压头)
	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (带冷压头)

## 输出侧

连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (不带冷压头)
	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (带冷压头)
柔性导线横截面	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> (不带冷压头)
	2x 0.2 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup> (带冷压头)

## 尺寸

宽度	15.7 mm
高度	79.2 mm
深度 固定夹	69 mm (ECOR-RH-1L)
	78 mm (ECOR-RH-1H)

## 材料规格

颜色	交通灰色B (RAL 7043)
----	------------------

## 环境和真实条件

## 环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 70 °C

# ECOR-1-BSC3/2X21 - 继电器底座



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2907518>

## 安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

Phoenix Contact 2024 Å© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Industrial Relays](#) category:*

*Click to view products by [Phoenix Contact](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [7-1618273-3](#) [EV250-4A-02](#) [EV250-6A-01](#) [FCA-325-159](#) [FCA-410-138](#) [8-1618273-6](#) [9-1618397-7](#)  
[GCA63A600VAC60HZ](#) [1-1833005-4](#) [H-16/S1](#) [H-8C](#) [H-8/S68](#) [ACC530U20](#) [RF303ZM4-12](#) [DH18DA](#) [RM699BV-3011-85-1005](#) [AR4-](#)  
[15F13-C01](#) [AR7-41F11](#) [ATL68011](#) [EB3L-S10SAN](#) [AVR907](#) [B329](#) [B490A](#) [1617020-1](#) [1618095-3](#) [1618104-9](#) [1618279-1](#) [BHR124Y](#) [N417](#)  
[2071229-4](#) [2-1617748-6](#) [2-1618396-6](#) [2-1618398-1](#) [JMAPD-5XL](#) [PBE-120/208-ASE](#) [JMGACD-5M](#) [JMGSCD-5L](#) [PBO-40A3040](#) [KA-3C-](#)  
[12A](#) [RT334012WG](#) [SF5201F02](#) [301-17SX](#) [SL6H3-26.5VDC](#) [1618105-2](#) [1618112-6](#) [1618276-6](#) [A837D](#) [A862B1](#)