



MASSE g

CABLES : -

CARACTERISTIQUES

IMPEDANCE CARACTERISTIQUE	50 Ω	NORMALISATION	NA
BANDE DE FREQUENCE	0-46 GHz		NA
TEMPERATURE D'UTILISATION	-65 / +165 °C		NA
R.O.S	1.05+0.005 F (GHz) Max		NA
PERTES D'INSERTION	0.25 dB Max	TENUE DU CABLE EN TRACTION	NA N Max
TENSION DE SERVICE	- Veff	RETENTION CONTACT CENTRAL	
TENSION D'ESSAI	750 Veff	Axial - sens accouplement	20 N MIN
RESISTANCE D'ISOLEMENT	5000 M Ω	Axial - autre sens	20 N MIN
HERMETICITE	NA cm ³ /s	Couple (Max)	NA cm.N
ETANCHEITE	NA Kg/cm ²	COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDE	80 α 110 cm.N
-	-	-	-
-	-	-	-

CONSTRUCTION

COMPOSANTS	MATERIAUX	REVETEMENTS
CORPS+C.M SMA 2.4	ACIER INOX	PASSIVATION
CONTACT de MASSE SMA 2.9	LAITON	OR SUR SOUS COUCHE NICKEL
CONTACT CENTRAL	UBe2	OR SUR SOUS COUCHE NICKEL
ISOLANT	KAPTON	-
JOINT	SILICONE	-
BOUCHONS	ACIER INOX	PASSIVATION
-	-	-
-	-	-
-	-	-

IND	No MODIF	OBJET	VISA	DATE
.
.
.

Creation Date 24-05-89

Mise a jour Date - - - - -

Ces renseignements sont
donnes a titre indicatif. Dans
Le but constant d'ameliorer
nos produits, nous nous reser-
vons Le droit d'apporter toutes
modifications jugees utiles.



101, Rue Ph. Hoffmann - Z.I. Ouest
93116 ROSNY/S/BOIS Cedex (France)
Tel. : (1) 48 54 80 40
Fax : (1) 48 54 63 63
Telex: Radia A 220673 F

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Adapters - Between Series category:](#)

Click to view products by [Radiall manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[5945-9503-000](#) [MCX/F-SMA/M](#) [R192417010](#) [ADBJ20-E1-BJ379](#) [ADM2](#) [ADPL75-A1-PL75](#) [242191](#) [9317505](#) [29-3835P](#) [AD130](#) [ADBJ20-E1-PL74](#) [ADBJ20-E2-BJ79](#) [ADBJ77-E1-UPL20](#) [ADRMF370](#) [242215](#) [242228](#) [R125680000W](#) [R192430000](#) [UAD95](#) [1057367-1](#) [8311505](#) [R114704000](#) [R451034500](#) [R451030500](#) [R451543000](#) [HDVDPN](#) [ADBJ20-K1-PL20](#) [R451570000](#) [R192419000](#) [R451034000](#) [J9](#) [J3WE-5](#) [R451032500](#) [242201RP](#) [17K132-K00S5](#) [AD-RSMAF-RTNC](#) [53K156-K00N5](#) [02K119-K00E3](#) [29S132-K01N5](#) [53S156-K00N5](#) [02S119-S00E3](#) [28K132-K00N5](#) [02S109-K00S3](#) [27-8200TP](#) [242235](#) [ADBJ20-E1-BJ89](#) [000-2900](#) [321-102-003 \(SMA-50/2-H155/W1.03 AU\)](#) [1057377-1](#) [321-350-001 \(SMA-50-R/2-RG316/N2.01\)](#)