


**Sicherheits- Einpressbuchse / Safety press-in socket**

- Zum Einpressen in Frontplatten / for pressing into panels
- Aufnahmebohrung Ø 12,2 mm / with hole Ø 12.2 mm
- Zubehör: Montage mittels Einpressdorn MWZ 13 / accessories: mounting with press-in tool MWZ 13

**Bild / Picture**



**Zeichnung / Drawing**



**Allgemeine Angaben / General Information**

<b>Best.-Nr. / Order No.</b>	<b>SEPB 6887 Ni / ..(Farbe / colour)</b>
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black    rot / red blau / blue        gelb / yellow grün / green
Anschluss / terminal	PIN Ø 1,9 mm x 12,3 mm
Durchgangswiderstand / transition resistance	< 5 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V CAT IV
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	max. 36 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:*

*Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[579-0400](#) [66000-7](#) [R644543000](#) [R921923000](#) [R921930000](#) [R941344000](#) [R948161000](#) [R999351000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [174-R825B-EX](#)  
[NYS508-BU](#) [1680](#) [174-R819B-EX](#) [R644543003](#) [R644543020](#) [R644543021](#) [R921926000](#) [R921931000](#) [R921932000](#) [R921934000](#)  
[R929991000](#) [R941460000](#) [R941461000](#) [R941463600](#) [R941920600](#) [R948160000](#) [31B-2-RED](#) [032-0016-023](#) [105-1106-001](#) [108-1000-106](#)  
[108-2301-621](#) [111-0707-001](#) [66001-9](#) [7013](#) [1395080-1](#) [930166100](#) [NYS508-GR](#) [NYS508-W](#) [NYS508-Y](#) [NYS511-R](#) [BP30-2BR10-B PKG](#)  
[BP30-10-WT](#) [BP30-2BR-B PKG](#) [BP30Y-1 PKG](#) [R941049000](#) [R941340000](#) [R948141029](#) [R644543022](#) [R948142000](#)