



CQC08002027666
CQC08002027668




特性

- 体积小PCB焊接
- 16A/20A/30A多种负载选择
- 环境温度可满足+85°C/+105°C

订购信息

SLC-12VDC-S L-C



触点负载

触点形式	A/B/C
接触电阻	100mΩ
触点材质	银合金: AgCdO、AgSnO ₂ 、AgNi
触点负载	1HP/16A/120VAC 20A/250VAC 30A/250VAC
最大切换电压	250VAC
最大切换电流	30A
最大切换功率	7200VA
电气寿命(频率:每小时1800次)	1×10 ⁵ 次 / 1×10 ⁴ 次
机械寿命(频率:每小时18000次)	1×10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B / F	
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)	
介电耐压	线圈与触点间 2000VAC 1分钟	
(漏电流1mA)	断开触点间 1500VAC 1分钟	
吸合时间(额定电压下)	≤10ms	
释放时间(额定电压下)	≤10ms	
湿度	45%~85% RH(20°C)	
环境温度	-40°C~+85°C/-40°C~+105°C	
抗冲击	稳定性	98m/s ²
	强度	980m/s ²
抗振动(双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm	
重量	约34g	
封装形式	密封型	

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温(20°C)

功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.9W (L)	05	185	27	75%Max	10%Min	130%
	06	150	40			
	09	100	90			
	12	75	160			
	18	50	380			
	24	37.5	640			
	36	25	1440			
	48	18.75	2560			


本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。





网址: www.songle.com www.songlerelay.com
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400

安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

	CQC08002027666 CQC08002027668
	30A 250VAC 20A 250VAC


	R50056114
	30A 250VAC 20A 250VAC

	us E179944
	20A 240VAC 1HP 16A 120VAC


外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)


外形安装尺寸图



仰视脚位图B向




电气原理图




未注公差 ± 0.1


PCB板示意图
(底视图)



转换
C 型



常开
A 型



常闭
B 型

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays category](#):

Click to view products by [Sngle Relay manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)