


ZMCT350B B类 精密电流互感器

ZMCT350B B类电流互感器，精度高，一致性好，用于普通电流测量

结构参数：



主要技术参数：

ZMCT350B B类	
额定输入电流	5A
额定输出电流	5mA
变比	1000:1
相位差	≤30' (输入为 10A, 采样电阻为 100Ω)
线性范围	0~10A(采样电阻为 100Ω)
线性度	0.5%(20%点~120%点)
比值误差	-0.5%≤f≤+0.5%(输入为 10A, 采样电阻为 100Ω)
隔离耐压	3000V
用途	测量
密封材料	环氧树脂
安装方式	输出引线安装
工作温度	-40℃~+85℃

使用说明图：




图 1




图 2

1、ZMCT350B B类用于测量。典型用法如图 1、图 2。R 为取样电阻。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Current Transformers](#) category:

Click to view products by [Zeming Langxi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[L595100](#) [ACST-260](#) [L595050](#) [45077](#) [MCR-SL-CUC-200-I](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D14](#) [PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D19](#) [CTD-KIT](#)
[44136](#) [PA3828NL](#) [CT16-1-50A/50MA](#) [749196500](#) [CST206-1A-B](#) [CT100A](#) [PVS100/230/110V](#) [PVS250/230/110V](#) [PVS250/230/230V](#)
[PVS301/230/12V](#) [PVS50/A230/24V](#) [PVS630/230/24V](#) [7251](#) [CST-1025](#) [AS-100](#) [AS-101](#) [AS-105](#) [AS-112](#) [AS-404](#) [TEZ0.5/D230/10.5-10.5V](#)
[TEZ0.5/D230/12V](#) [TEZ0.5/D230/6V](#) [TEZ0.5/D230/9V](#) [TEZ10/D230/12V](#) [TEZ10/D230/15-15V](#) [TEZ10/D230/18V](#) [TEZ10/D230/6V](#)
[TEZ10/D230/7.5V](#) [TEZ10/D230/9V](#) [TEZ10/D400/12V](#) [TEZ10/D400/24V](#) [TEZ1.5/D230/10.5-10.5V](#) [TEZ1.5/D230/10.5V](#) [TEZ1.5/D230/12-](#)
[12V](#) [TEZ1.5/D230/12V](#) [TEZ1.5/D230/15V](#) [TEZ1.5/D230/24-24V](#) [TEZ1.5/D230/6V](#) [TEZ1.5/D230/7.5-7.5V](#) [TEZ16/D230/10.5-10.5V](#)
[TEZ16/D230/15-15V](#) [TEZ16/D230/18V](#)